

Poznámky k používání

Viz také část „Předběžná opatření“ v dokumentu „Uživatelská příručka“.

Poznámky k zacházení s přístrojem

- Tento fotoaparát je navržen tak, aby byl odolný vůči prachu a vlhkosti, ale stoprocentně rezistentní vůči vodě a prachu není.
- Nevystavujte objektiv a hledáček silnému světelnému zdroji, například slunci. Protože objektiv soustředuje světlo, mohlo by dojít ke vznícení, kouři nebo poruše uvnitř těla fotoaparátu nebo objektivu. Pokud musíte fotoaparát ponechat vystavený světelnému zdroji, například slunci, násadte na objektiv kryt.
- Pokud do fotoaparátu přes objektiv vníkne sluneční nebo jiné silné světlo, může se zaostřit uvnitř fotoaparátu a způsobit kouř nebo vznícení. Při uložení fotoaparátu připevněte kryt objektivu. Když snímáte v protisvětle, snažte se mit slunce dostatečně daleko od úhlu pohledu. I když bude mírně mimo úhel pohledu, může i tak dojít ke vznícení nebo kouři.
- Nevystavujte objektiv přímo paprskům, například laserovým. Mohlo by to poškodit snímač obrazu a způsobit vadnou funkci fotoaparátu.
- Nedívejte se přes sundaný objektiv do slunce nebo silného světelného zdroje. Mohlo by dojít k nevracímu poškození očí nebo by to mohlo způsobit poruchu.
- Tento fotoaparát (včetně doplňků) obsahuje magnet/y, které mohou interferovat s kardiostimulátory, shunty s programovatelnou chlopni, užívanými při léčbě hydrocefalu nebo jinými lékařskými přístroji. Neukládejte tento fotoaparát v blízkosti osob, které tyto lékařské přístroje používají. Pokud používáte některý z těchto lékařských přístrojů, poraďte se s lékařem předtím, než budete používat tento fotoaparát.
- Zvýšte hlasitost postupně. Nahlé hlasité zvuky vám mohou poškodit sluch. Při poslechu se sluchátky buděte obzvláště opatrní.
- Neponechávejte fotoaparát, přiložené doplňky nebo paměťové karty v dosahu malých dětí. Mohlo by dojít k náhodnému spolknutí. Pokud se tak stane, okamžitě se obraťte na lékaře.

Poznámky k displeji a elektronickému hledáčku

- Displej a elektronický hledáček jsou vyrobeny pomocí vysoko přesné technologie a k efektivnímu použití slouží více než 99,99 % pixelů. Na displeji a v elektronickém hledáčku se však stále mohou objevovat malé černé tečky a/nebo jasné tečky (bílé, červené, modré nebo zelené). Tyto nedokonalosti vznikají ve výrobě a nijak neovlivňují nahrané snímky.
- Při snímání s hledáčkem můžete pocítovat napětí v očích, únavu, zvedání žaludku nebo nevolnost. Doporučujeme, abyste při snímání s hledáčkem dělali pravidelné přestávky.
- Pokud je displej nebo elektronický hledáček poškozen, okamžitě přestaňte fotoaparát používat. Poškozené části vám mohou poranit ruce, obličej, atd.

Poznámky k nepřetržitému snímání

Při nepřetržitém snímání může displej nebo hledáček přepínat mezi obrazovkou snímání a černou obrazovkou. Pokud se na displej v této situaci budete dívat, můžete pocítovat nepříjemné příznaky, například nevolnost. Pokud budete mít nepříjemnou pocitu, přestaňte fotoaparát používat, a pokud to bude nutné, obraťte se na lékaře.

Poznámky k nahrávání po delší dobu nebo nahrávání videí 4K

- Tělo fotoaparátu a akumulátoru se může zahřát používáním – to je normální.
- Pokud se bude tatáž část vaší kůže dotýkat fotoaparátu po delší dobu, když jej používáte, i když se vám fotoaparát nebude zdát horký, může to způsobit popáleniny při nízké teplotě, například zrudnutí kůže nebo puchýř. V následujících situacích obejďte opatrnosti a použijte stativ, atd.
 - Při používání fotoaparátu v prostředí s vysokou teplotou
 - Když bude fotoaparát používat někdo se špatným krevním oběhem nebo narušenou citlivostí kůže
 - Při používání fotoaparátu s funkcí [Tepl. auto. vyp. nap.] nastavenou na [Vysoká]

Poznámky k používání paměťových karet

- Po skončení nahrávání může být paměťová karta horká. Nejedná se o závadu.
- Pokud se na displeji zobrazí varovná ikona (přehřátí), nevyjmítejte hned paměťovou kartu z fotoaparátu. Místo toho chvíli po vypnutí fotoaparátu výčkejte a teprve poté paměťovou kartu vyměňte. Pokud se dotknete horké paměťové karty, můžete ji upustit a paměťová karta se může poškodit. Při vyměnění paměťové karty budete opatrni.

Poznámky k používání stativu

Použijte stativ se šroubem kratším než 5,5 mm. Jinak nelze fotoaparát dobře připevnit a může dojít k poškození fotoaparátu.

Objektivy/příslušenství Sony

Použití této jednotky s produkty jiných výrobců může negativně ovlivnit její výkon a tím způsobit nehody či chybrou funkci.

Varování k autorským právům

Televizní programy, filmy, videoekazy a další materiály mohou být chráněny autorskými právy. Neautorizované nahrávání takových materiálů může být v rozporu s ustanovenimi zákonů na ochranu autorských práv.

Poznámky k informacím o poloze

Pokud budete fotografií nebo videa pořízená tímto fotoaparátem nahrávat na internet a sdílet je s připojenými informacemi o poloze díky vyhrazené aplikaci smartphone, můžete bezděčně vyzradit informace o své poloze třetí straně. Abyste zabránili třetí straně získat informace o vaší poloze, deaktivujte funkci [Propojení informací o poloze] ve vyhrazené aplikaci.

Poznámky k likvidaci přístroje nebo jeho předání jiné osobě

Předtím, než přístroj zlikvidujete nebo předáte jiné osobě, nezapomeňte provést následující činnosti na ochranu soukromých údajů.

- Vyberte možnost [Reset nastavení] → [Inicializovat].

Poznámky k likvidaci paměťové karty nebo jejímu předání jiné osobě

Provězení funkce [Formátovat] nebo [Vymazat] na fotoaparátu či počítači nemusí zcela vymazat data na paměťové kartě. Předtím, než předáte paměťovou kartu někomu jinému, doporučujeme, abyste zcela vymazali data pomocí software pro mazání dat. Když chcete paměťovou kartu vymudit, doporučujeme, abyste ji fyzicky zničili.

Poznámky k sítovým funkcím

Když používáte sítové funkce, může se stát, že k fotoaparátu budou mít přístup i nezvané třetí strany na síti. Záleží na prostředí používání. Například v sítích, ke kterým je bez povolení připojeno nebo může být připojeno další sítové zařízení, může dojít k neautorizovanému přístupu k fotoaparátu. Společnost Sony nenese žádnou odpovědnost za jakékoli ztráty nebo poškození způsobené připojením k takovým sítovým prostředím.

Poznámka k pásmu 5 GHz pro bezdrátovou LAN

Když používáte funkci bezdrátové sítě LAN venku, nastavte pásmo na 2,4 GHz následujícím postupem:

- MENU → (Sít) → [Wi-Fi] → [Frekv. pásmo Wi-Fi]

Dočasné vypnutí funkce bezdrátové sítě (Wi-Fi atd.)

Když nastoupíte do letadla atd., můžete dočasně vypnout všechny funkce bezdrátové sítě pomocí režimu [Režim letadlo].

Sítová šnúra


K zařízení může být připojeno více sítových šnúr. Použijte tu, která je vhodná pro vaši zemi nebo region.

Pro zákazníky ve Velké Británii, Irsku, Malte, Kypru a Saúdské Arábii

Používejte sítovou šnúru (A). Z bezpečnostních důvodů není sítová šnúra (B) určena pro použití ve výše uvedených zemích/regionech, a proto se tam nesmí používat.

Pro zákazníky v ostatních zemích/regionech EU

Používejte sítovou šnúru (B).



Pro zákazníky v Evropě

Pro toto radiové vybavení platí následující omezení týkající se uvedené do provozu nebo požadavků na autorizované používání v AT/BE/BG/CY/CZ/DK/EE/FI/FR/DE/EL/HU/IE/IT/LV/LT/LU/MT/NL/PL/PT/RO/SK/SI/ES/SE/UK/Uk(NI)/HR/IS/LI/NO/CH/AL/BA/MK/MD/RS/ME/XK/TR. Pásмо 5 150 – 5 350 MHz je omezeno pouze pro použití uvnitř budov.

IEEE802.11b/g/n	2 400 MHz	< 60 mW e.i.r.p.
IEEE802.11a/n/ac	5 150–5 350 MHz	< 35 mW e.i.r.p.
	5 470–5 725 MHz	
IEEE802.11a/n/ac	5 725–5 850 MHz	< 25 mW e.i.r.p.
Bluetooth	2 400 MHz	< 10 mW e.i.r.p.

Sony Corporation tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:
<http://www.compliance.sony.eu>

Specifikace

Fotoaparát

[Systém]

Typ fotoaparátu: Digitální fotoaparát s výměnnými objektivy

Objektiv: Sony E-mount

[Snímač obrazu]

Formát snímků: 35 mm full frame
(35,9 mm × 23,9 mm), snímač obrazu CMOS

Počet efektivních pixelů fotoaparátu:

asi 33 000 000 pixelů

Celkový počet pixelů fotoaparátu:

asi 34 100 000 pixelů

[Elektronický hledáček]

Typ: 1,3 cm (typ 0,5)
Elektronický hledáček

[Displej]

7,5 cm (typ 3,0) mechanika TFT, dotykový panel

[Obecné]

Jmenovitý příkon: 7,2 V , 3,8 W

Provozní teplota:

0 až 40 °C

Skladovací teplota:

-20 až 55 °C

Rozměry (š/v/h) (asi):

131,3 x 96,4 x 79,8 mm
131,3 x 96,4 x 69,7 mm

(od držáku k displeji)

Hmotnost (asi):

658 g (včetně modulu akumulatoru, karty SD)

[Bezdrátová LAN]

Podporovaný formát:

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

Frekvenční pásmo: 2,4 GHz / 5 GHz

Bezpečnost:

WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAE

Metoda připojení: Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) / ruční

Způsob přístupu: režim infrastruktury

Sítový adaptér AC-UUD12/AC-UUE12/AC-UUE12 T

AC-UUE12 T

Jmenovitý příkon:

100 - 240 V , 50/60 Hz, 0,2 A

Jmenovitý výkon: 5 V , 1,5 A

Modul akumulátoru NP-FZ100

Jmenovité napětí: 7,2 V

Změna vzhledu a technických údajů je vyhrazena bez předchozího upozornění.

Ochranné známky

• XAVC S a jsou ochranné známky společnosti Sony Group Corporation.

• XAVC HS a jsou ochranné známky společnosti Sony Group Corporation.

• USB Type-C® a USB-C® jsou registrované ochranné známky společnosti USB Implementers Forum.

• Wi-Fi, logo Wi-Fi a Wi-Fi Protected Setup jsou registrované ochranné známky společnosti Wi-Fi Alliance.

• Značka a logo Bluetooth® jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a veškeré použití této značky společnosti Denso Wave Inc.

• QR Code je ochranná známka společnosti Denso Wave Inc.

• Tento návod dále obsahuje názvy systémů a produktů, které jsou zpravidla ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami svých vývojářů či výrobců. Značky ™ nebo ® nejsou však v této příručce použity ve všech případech.

<https://www.sony.net/SonyInfo/Support/>

Další informace o produktu a odpovědi na často kladené dotazy naleznete na našich internetových stránkách zákaznické podpory.

<https://www.sony.net/>